CAMW7

WIRELESS CAMERA FOR CAMSETs
DRAADLOZE CAMERA VOOR CAMSETW15/16
CAMÉRA SANS FIL POUR CAMSETW15/16
CÁMARA INALÁMBRICA PARA CAMSETW15/16
DRAHTLOSE KAMERA FÜR CAMSETW15/16

USER MANUAL 3
GEBRUIKERSHANDLEIDING 6
NOTICE D'EMPLOI 9
MANUAL DEL USUARIO 12
BEDIENUNGSANLEITUNG 15

NOTICE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Prescriptions de sécurité

Garder la caméra hors de la portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants.

NE JAMAIS ouvrir le boîtier. Il n'y a aucune pièce maintenable par l'utilisateur. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil par le client ne tombent pas sous la garantie.

3. Directives générales

- Protéger l'appareil contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant l'installation et l'opération.
- Tenir le thermomètre à l'écart de la poussière, l'humidité et des températures extrêmes.
- Installer la caméra dans un endroit stable et bien ventilé et tenir à l'écart d'objets magnétiques et de produits chimiques. Ne pas installer l'appareil dans un boîtier métallique.
- Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.

Toute modification de l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité.

- N'utiliser le thermomètre qu'à sa fonction prévue. Tout autre usage peut causer des courts-circuits, des brûlures, des électrochocs, etc. Un usage impropre annule d'office la garantie.

4. Remarque

- Il y a possibilité d'interférence lors d'une utilisation en présence d'autres appareils 2,4 GHz.
- Cet ensemble est conforme aux normes LVD 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC et R&TTE 1999/5/EC.

5. Restrictions

- Respecter l'intimité et la législation concernant le placement d'une caméra.
- Éviter l'utilisation de la caméra à proximité d'équipement médical. Tenir à une distance minimale de 0,5 m afin d'éviter tout risque d'interférence.

6. Caractéristiques

- résiste aux intempéries (IP54), convient pour le monitorage d'un bureau ou de votre maison
- vision nocturne grâce aux 12 LED IR
- 4 canaux réglables via interrupteurs DIP
- microphone intégré pour un monitorage audio
- balayages des canaux manuel et automatique
- portée de transmission (selon les conditions) : ± 100 m sans obstacles
- contenu : 1x caméra + accessoires de montage
  1x adaptateur secteur
  1x notice d'emploi

7. Description



1. antenne
2. pare-soleil
3. objectif
4. éclairage IR
5. support universel
6. sélection du canal
7. microphone
8. prise d'alimentation

8. Montage

- La caméra se prête à une installation murale ou au plafond à l'aide du support universel (**5**), ou à une pose libre.

Remarque : Retirer le pare-soleil (**2**) en le glissant vers l'avant. Remontez-le en le glissant ver l'avant depuis l'arrière de la caméra jusqu'à ce que les trous dans le pare-soleil s'alignent avec ceux de la caméra.

- Pour une installation au plafond, placer le support sur la partie supérieure de la caméra (la partie prêt de l'antenne (**1**)). Desserrer le support universel (**5**) et le visser dans la partie supérieure de la caméra.

9. Emploi

- Choisir un emplacement et installer la caméra.
- Alimenter la caméra en insérant la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation (**8**) de la caméra.
- Sélectionner le canal (**6**). La camera est équipée de 4 canaux, le canal n° 1 est le canal par défaut :

Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4
2,414MHz	2,432MHz	2,450MHz	2,468MHz

- Ajuster la clarté, le contraste et la nuance depuis le moniteur ou le téléviseur si nécessaire. Déplacer le récepteur et/ou l'antenne pour améliorer la réception.
- Dans un environnement sombre, la caméra enclenche automatiquement l'éclairement IR (**4**). La vision nocturne n'offre une image qu'en noir et blanc (portée de 7 m).

10. Problèmes et solutions

Image	Son	Problème/solution
Non	Non	Contrôler l'alimentation vers la caméra et le récepteur.
Neige	Distorsion	Sélectionner le même canal sur la camera et le récepteur. Vérifier la distance entre la caméra et le récepteur.
Image brouillée	Normal	Ajuster l'objectif de la caméra.
Image fantôme	Normal	Possibilité d'interférence avec d'autres appareils. Vérifier la distance entre la caméra et le récepteur.
Pas de couleur	Normal	Incompatibilité du système (PAL/NTSC).
Normal	Distorsion	Possibilité d'interférence avec d'autres appareils.

11. Spécifications techniques

Caméra

canaux	4 (sélectionnable)
capteur	CMOS
résolution	628 x 582 (PAL) / 510 x 492 (NTSC)
lignes TV	380
angle de vue	55°
portée vision nocturne	7 m
réglage de gain automatique (AGC)	✓
balance des blancs automatique (AWB)	✓
rapport S/B (AGC éteint)	40 dB
éclairement min.	5 lux (F1.2)
fréquence de transmission	2.400 MHz – 2.483 MHz
puissance de transmission	10 mW
type de modulation	FM
largeur de bande	18 MHz
alimentation	8 VCC / 300 mA (adaptateur incl.)
consommation	max. 80 mA / 200 mA (IR allumé)
indice de protection	IP54 (boîtier)
dimensions	Ø 49 x 62 mm (boîtier)
poids	± 185 g

Général

température de service	-10°C~+50°C / +14°F~+122°F
température de stockage	-20°C~+60°C / -4°F~+140°F
taux d'humidité lors du stockage	< 85 % RH

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil. Pour plus d'information concernant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu. Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.